



## Box inverter INBOX-4

Il modello INBOX-4 è un box metallico inverter per la gestione e il controllo di motori trifase 400V. Si tratta di un box privo di comandi ed i parametri sono settabili tramite la centralina elettronica INV-SET-1. Il prodotto in oggetto non è autonomo ed è utilizzabile con comando MYAIR o come inverter in cascata per impianti multipli.

Tensione di ingresso	400VAC
Potenza max motore	1.1kW, 2.2kW o 3.0kW
Entrata 0-10V	Su richiesta
Display	No
Funzionamento multiplo	Max 4 quadri
Sicurezza corrente max	Regolabile
Dimensioni	302x127x302 mm

Tensione di uscita	400VAC
Uscita ausiliaria 12V	Si, 12VDC
Comandi	In abbinamento con MYAIR o con famiglia INV-...
Telecomando	Su richiesta, frequenza 433Mhz
Espandibile Wi-Fi	Si, su richiesta
Protezione IP	IP65
Conformità	CE

### Campo di applicazione:

Soluzioni Andra monofase e trifase

Via Enrico Fermi 10 – Z.I. – 35020 LEGNARO (PD) – tel 049 790876 Fax 049 790993  
C.F./P.IVA 00388610289  
Numero REA 251745  
[cobofra@cobofra.com](mailto:cobofra@cobofra.com)

**-ELECTRONIC CONTROLS**

**-INVERTER**

**-CABLING**

**-LIGHTING SOLUTIONS**

